

# Σύντομες οδηγίες χρήσης καταγραφικών που χρησιμοποιούν την εφαρμογή ΧΜΕΥΕ.

**Σημείωση:** Όλα τα απαραίτητα προγράμματα για την απομακρυσμένη σύνδεση με το καταγραφικό σας ή την IP κάμερα (που λειτουργούν μέσω της εφαρμογής ΧΜΕΥΕ) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα <http://www.cd-ipc.com>

## Βασική εγκατάσταση καταγραφικού

1. Χωρίς να συνδέστε το τροφοδοτικό του καταγραφικού, ξεβιδώστε το καπάκι του και εγκαταστήστε ένα σκληρό δίσκο κατάλληλο για χρήση σε καταγραφικά (προτείνεται Western Digital σειρά PURPLE), συνδέστε τον σκληρό δίσκο και στερεώστε τον με τις κατάλληλες βίδες στο σασί του καταγραφικού.
2. Τοποθετήστε εκ νέου το καπάκι του καταγραφικού.
3. Συνδέστε τις κάμερες και την οθόνη στο καταγραφικό βεβαιωθείτε πως η έξοδος εικόνας των καμερών είναι συμβατή με την είσοδο εικόνας του καταγραφικού.
4. Συνδέστε το τροφοδοτικό και εκκινήστε το καταγραφικό. Κατά το στάδιο της εκκίνησης -αν δεν γίνει αυτόματα - ενεργοποιήστε την διαδικασία μορφοποίησης του σκληρού δίσκου (format) η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

## 2. Βασικές ρυθμίσεις

Κατά την αρχική εκκίνηση και για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής πρέπει να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό του.

Από το εργοστάσιο έχει οριστεί

User Name : admin

Password: Κενό (απλά πιέζετε enter)

**Προσοχή** όταν αλλάξετε κωδικό πρόσβασης σημειώστε τον σε ένα ασφαλές σημείο. Σε περίπτωση που τον ξεχάσετε απαιτείται επικοινωνία με τον εισαγωγέα. Θα σας ζητηθούν στοιχεία επαλήθευσης και θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να σας παρασχεθεί ένας κωδικός επαναφοράς.




### 3. Ρυθμίσεις δικτύου

Από το κεντρικό μενού της συσκευής . **【main menu】**>επιλέγετε ρυθμίσεις συστήματος**【system settings】** >και στην συνέχεια ρυθμίσεις δικτύου **【network settings】**.

Σας προτείνουμε να ορίσετε χειροκίνητα τις επιθυμητές παραμέτρους δικτύου ώστε η συσκευή να λειτουργεί κανονικά στο δίκτυο σας. Η IP που έχει οριστεί από το εργοστάσιο είναι **192.168.1.10** και πρέπει να την αλλάξετε ώστε να υπάρχει συμβατότητα με το δίκτυο που συνδέετε η συσκευή.

Αν θέλετε το καταγραφικό να πάρει αυτόματα διεύθυνση IP (δεν προτείνεται) θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία DHCP( όπως στην παρακάτω εικόνα) και το ρούτερ της εγκατάστασης να υποστηρίζει αντίστοιχα την λειτουργία.



### 4. Αναπαραγωγή αρχείων

Προκειμένου να αναζητήσετε ένα αρχείο που έχει εγγραφεί στο σκληρό δίσκο του καταγραφικού από το μενού της συσκευής. Κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι για να εμφανιστεί το κεντρικό μενού **【main menu】**> λειτουργίες βίντεο **【video function】**>αναπαραγωγή εγγραφής **【record playback】** , θα εμφανιστεί μια «οθόνη» παρόμοια με την παρακάτω. Σε αυτή θα πρέπει να εισάγετε τις παραμέτρους αναζήτησης που θέλετε (κανάλι και χρονική περίοδο)




## 5. Πληροφορίες συστήματος:

Για να εμφανιστούν οι πληροφορίες σχετικά με τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της συσκευής κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι και ακολουθήστε την παρακάτω «διαδρομή» "main menu > πληροφορίες συστήματος [system information]>version information Σε αυτή την οθόνη εμφανίζεται ο σειριακός αριθμός της συσκευής ενώ δίπλα στην ένδειξη NAT εμφανίζεται αν έχει γίνει επιτυχής σύνδεσης της συσκευής με το δίκτυο και με τον cloud server του Xmeye.




## 6 Παρακολούθηση εικόνας μέσω κινητού τηλεφώνου:

1. "Σκανάρετε" το αντίστοιχο -με το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας- Qr code κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Xmeye .



2. Μετά την εγκατάσταση η εφαρμογή απαιτεί να καταχωρήσετε στοιχεία χρήστη προκειμένου να μπορείτε να συνδεθείτε και να βλέπετε τα εικόνες από το καταγραφικό (ή την IP κάμερα).



3. Όταν έχετε μπει στην εφαρμογή επιλέξτε ADD DEVICE για να συνδεθείτε για πρώτη φορά με το καταγραφικό σας. Θα πρέπει να εισάγετε ή τον σειριακό αριθμό της συσκευής (που υπάρχει στο μενού με τις πληροφορίες συστήματος) ή να σκανάρετε το QR Code που υπάρχει στο μενού της συσκευής ή να εισάγετε την IP μέσω της οποίας συνδέετε η συσκευή στο διαδίκτυο (στην τελευταία περίπτωση η σύνδεση δεν γίνεται μέσω cloud και θα πρέπει να έχει ανοίξει (να έχετε κάνει port forward) τις πόρτες που έχετε ορίσει στον ρούτερ της εγκατάστασης. Τέλος εισάγετε την TCP πόρτα που έχετε ορίσει στο καταγραφικό.

4:39PM 1.54K/s China Unicom 100%

**Device List**

Add Device WiFi Config

Device Name

Serial Number/IP/Domain

Port

☐ Advanced


OK Cancel

Search

## 7 Παρακολούθηση του καταγραφικού ή της κάμερας IP μέσω PC :

Μπορείτε να συνδεθείτε με το καταγραφικό σας από PC κατεβάζοντας την εφαρμογή CMS από την ιστοσελίδα <http://www.cd-ipc.com> και εγκαθιστώντας της στην συνέχεια στον υπολογιστή σας. Για να τρέξετε την εφαρμογή την πρώτη φορά το όνομα χρήστη και ο κωδικός που έχουν ορισθεί είναι admin/κενό.

Για να συνδεθείτε με το καταγραφικό πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία της δικτυακής του σύνδεσης.



## 8 Σύνδεση στο καταγραφικό από υπολογιστή χρησιμοποιώντας browser (Mozilla ή explorer) από υπολογιστή

Από PC χρησιμοποιώντας έναν browser στην ιστοσελίδα , [www.xmeye.net](http://www.xmeye.net) μπορείτε να συνδεθείτε με το καταγραφικό σας εισάγοντας είτε τα στοιχεία χρήστη (αν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό) είτε τα στοιχεία της συσκευής (επιλογή Device Login)

User Login   **Device Login**

**Login And Preview**

ID

Verify Code  6123

**Login**   **HELP**

First time user? Click HELP

[Register](#)   [Download Forgot Password?](#)



*impex* S.A.