

Φορτιστής KCR-6688			
Υποδοχή 1	Υποδοχή 2	Υποδοχή 3	Υποδοχή 4

1. Υπάρχουν τέσσερις υποδοχές για μπαταρίες.
2. Κάθε υποδοχή είναι ανεξάρτητη από τις άλλες.
3. Οταν μία ή δύο μπαταρίες AA είναι τοποθετημένες στην υποδοχή 1 ή 4 η ταχύτητα φόρτισης των μπαταριών είναι υψηλή (1000 mA).
4. Στις υποδοχές 2,3 ή όταν έχετε μπαταρίες και στις τέσσερις υποδοχές η ταχύτητα είναι χαμηλότερη(700 mA).
5. Μπαταρίες NI-Mh ή Ni-Cd μπορούν να φορτίζονται ταυτόχρονα.
6. Αν βάλετε από λάθος μπαταρία που δεν είναι επαναφορτιζόμενη το ενδεικτικό led θα αναβοσβήνει.
7. Οταν κάποια μπαταρία φορτιστεί ο φορτιστής θα σταματήσει αυτόματα και όταν φορτιστούν όλες θα σβήσει το ενδεικτικό led.
8. Κατά την διάρκεια της φόρτισης μπορεί η μπαταρία να αναπτύξει μεγαλύτερη θερμοκρασία.
9. Η διάρκεια της φόρτισης εξαρτάται από την χωρητικότητα της μπαταρίας και την ταχύτητα φόρτισης.  
=χωρητικότητα/ταχύτητα φόρτισης x 1.30.

Ευχαριστούμε για την επιλογή σας.