



LEARNING

RF Remote Control

τηλεχειριστήριο κατάλληλο για γκαραζόπορτες, συναγερμούς, ηλεκτρικές κλειδαριές...

**αγοράστε 1 χειριστήριο
για κάθε 1 μέλος
της οικογένειας**

RMC-600

Αφαιρέστε το πάγω μέρος του καλύμματος. Βεβαιωθείτε ότι ο βραχικυκλωτήρας έχει τοποθετηθεί στο jumper 2 (σχήμα). Τοποθετείστε τα 2 τηλεχειριστήρια απέναντι (σε απόσταση 1-2εκ.) και πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα και στα 2 τηλεχειριστήρια. Με το κατσαβίδακι (βιδώστε ή ξεβιδώστε) των ρυθμιστών συχνότητας (σχ.) μέχρι να αναβοσθήσει το λαμπάκι. Όταν πλησιάσει η συχνότητα την επιθυμητή συχνότητα το λαμπάκι θα αναβοσθήσει 3 φορές (σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό δοκιμάστε πάλι, αλλάζοντας τον jumper 1 σε όλες τις δυνατές θέσεις -σχήμα). Πατώντας τα πλήκτρα αρχίστε να απομακρύνετε τα 2 χειριστήρια (έως 4 εκ.) ρυθμίζοντας ταυτόχρονα την συχνότητα [η ένταση του φωτός πρέπει να γίνει η μέγιστη δυνατή]. Απελευθερώστε τα πλήκτρα. Προγραμματίστε τώρα το 1ο πλήκτρο πατώντας ταυτόχρονα τα 1α πλήκτρα των δύο χειριστηρίων μέχρι να αναβοσθήσει το λαμπάκι 3 φορές. Αντιγράψτε με αυτόν τον τρόπο όλα τα πλήκτρα. Μόλις τελειώσετε την αντιγραφή αφαιρέστε τον βραχικυκλωτήρα από το jumper 2.

Το νέο τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο για χρήση

